

## ДЕТЕКТОР УТЕЧКИ ВАКУУМА 5800

Ультразвуковой детектор утечки разработан для обнаружения незначительных утечек при процессах вакуумирования и инфузии. Очень прост и эффективен в использовании.

- Светодиодная гистограмма уровня утечки
- Звуковой сигнал помогает выявить место утечки
- Разъем для наушников (наушники продаются отдельно)
- Регулируемое пользователем колесо чувствительности
- кнопка проверки батареи
- частотная характеристика от 20 до 100 кГц

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Частотная характеристика	от 20 до 100 кГц
Регулировка чувствительности	да (колесо)
Дисплей	светодиодная гистограмма
Сигнализация	звуковой (зуммер)
Разъем для наушников	да
Электропитание	батарея 9V
Индикатор низкого заряда батареи	да
Сертификация продукции	CE
Рабочая температура	от 0 до 50°C
Температура хранения	от -10 до 60°C
Рабочая влажность	10-90%
Размеры	255 x 70 x 28 мм
Вес	260 г
Комплект	детектор, пластиковая трубка, жесткий чехол
Хранить в сухом хорошо проветриваемом месте. Срок хранения не ограничен. Гарантия не предоставляется.	

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

REED



Указанные в настоящем документе данные являются справочными. Обязательно произведите тестирования продукта на совместимость и механические свойства для определения соответствия требованиям. Производитель и продавец не несет ответственности за любые потери и повреждения, вызванные использованием продукта, и не отвечает за прямые, косвенные, случайные и прочие последствия, несмотря на положения, установленные в теории права, включая гарантии, договорные обязательства, неосторожность и объективную ответственность.